TOA

取扱説明書

赤外線受光器用 スタンド取付金具 IR-500MB

このたびは、TOA 赤外線受光器用 スタンド取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 概　要

赤外線マイクシステムの赤外線受光器 IR-500R 専用のスタンド取付金具です。

■ マイクロホンスタンドへの取り付けかた

1 スタンド取付金具 IR-500MB をマイクロホンスタンドに取り付ける。
適合ねじサイズは U 5/16 です。

2 赤外線受光器 IR-500R の本体ケースを取り外す。
ケース固定ねじ（2 本）をゆるめ、本体ケースを取り外します。
ねじをゆるめたら、ねじ部分を少し浮かせながら、ケースを取り外します。

3 IR-500R 本体の BNC ジャックケーブルを IR-500MB の通線口に通し、取付架台を IR-500MB に固定する。
取付ねじは、付属の小ねじ M4 × 12 を 2 本使用します。

ご注意


取付架台は、UP マークの向きに合わせて取り付けてください。

4 受光角度を調節する。
※ 受光角度の調節のしかたは、赤外線チューナー IR-704T（4 ch）に付属の取扱説明書を参照してください。

5 本体ケースを取付架台に取り付ける。
ケース上部のツメを取付架台の上部に差し込み、ケース固定ねじを締め付けてください。

6 同軸ケーブルを接続する。

※ マイクロホンスタンドの取り扱いかたは、スタンドに付属の取扱説明書をお読みください。



■ 仕　様

仕　上　げ	表面処理鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、塗装
寸　法	70（幅）× 122（高さ）× 26（奥行）mm
質　量	150 g
付　属　品	小ねじ M4 × 12 ……2

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA お客様相談センター		
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間　9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）	フリーダイヤル　0120-108-117 ナビダイヤル　0570-064-475（有料） FAX　0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

TOA 株式会社

133-07-264-40