

小型 AHD レコーダー 4 局 1 TB 電源供給付

AH-R104PS1

本機は、既存の AHD レコーダー 4 局を小型化して SSD を搭載したモデルです。
以下の設定項目について、本機以外の AH-R1xx シリーズのレコーダーとは工場出荷時設定が異なりますので
ご注意ください。

● 設定について

- コンビネーションカメラを制御する場合は、PTZ カメラ設定を必ず「同軸多重」に設定してください。
- 使用できるコントロール出力はコントロール出力 1 のみです。コントロール出力 2～4 は使用できません。
- UPS 設定は使用できません。

[センサー入力の設定画面]

ご注意

- 使用できるセンサー入力はセンサー入力 1 のみです。
センサー入力 2～4 にはチェックを入れないでください。チェックを入れると機器が正常に動作しない
ことがあります。
- EMERGENCY の形式は「NO」（出荷時設定）で使用
してください。「NO」以外に変更すると機器が正常
に動作しないことがあります。



● 工場出荷時設定について

設定・操作	メニュー	項目	AH-R104PS1(本機) 工場出荷時設定	本機以外の AH-R1xx シリーズ の工場出荷時設定	
ディスプレイ設定	表示	解像度	1024 × 768	1280 × 720	
録画設定	録画	連続録画	ips	5	4
			画質	標準	標準
			解像度	Full HD	WD1
		イベント録画	ips	8	8
			画質	標準	標準
			解像度	Full HD	WD1
ライブ操作メニュー 再生操作メニュー		バックアップ DVR Media Player	チェックあり	チェックなし	
再生中(速度 1 倍速) 再生操作メニュー		簡易バックアップ			

本機の設定についての詳細は付属 CD 内の AH-R104PS1 取扱説明書をご覧ください。
取扱説明書は TOA 商品データダウンロードサイト (<https://www.toa-products.com/>)
からダウンロードすることもできます。

