


■ モニター表示設定




● メインモニター表示設定

モニター出力1に表示する画面の設定をON（表示）／OFF（非表示）で設定できます。（P. 4-2「ライブ画面のOSD表示」）

メ モ

- モニター出力2は、OSD表示、カメラ名、日時表示のON／OFFの設定が反映されます。
- モニター出力3、4は、OSD表示、カメラ名のON／OFFの設定が反映されます。



- ① OSD表示 : ライブ画面、再生画面に表示されるすべてのOSDのON／OFFを設定します。
- ② カメラ名 : カメラチャンネル番号、カメラ名表示のON／OFFを設定します。
- ③ 音声 : 録音設定中表示「」のON／OFFを設定します。
- ④ カメラタイプ : カメラタイプ表示「」のON／OFFを設定します。
ただし、チャンネル設定のカメラプロトコルを「TOA-A」または「TOA-B」、カメラ制御を「ON」に設定したときのみ表示されます。
- ⑤ 日時表示 : 日時表示のON／OFFを設定します。
- ⑥ 再生時刻 : 再生中の日時表示位置をALL／TOPから選択します。
ALL : すべてのチャンネルに表示します。
TOP : 画面上部に表示します。
- ⑦ コピー中 : コピー中表示「」のON／OFFを設定します。
- ⑧ 録画中 : 録画中表示「R」のON／OFFを設定します。
- ⑨ アラーム 1画面時間 : アラーム録画カメラを1画面表示する時間を設定します。
REC IN : モーション録画中、アラーム録画中に1画面表示します。録画終了後は前画面表示に戻ります。
CONTINUOUS : モーション録画、アラーム録画終了後も、1画面表示を継続します。
- ⑩ 1画面表示条件 : アラーム録画カメラを1画面表示する条件を設定します。
OFF : 1画面表示をせずに現行の表示状態を維持します。
Motion : モーション録画発生時に1画面表示します。
Alarm : アラーム録画発生時に1画面表示します。
A&M : アラーム録画発生時またはモーション録画発生時に1画面表示します。
- ⑪ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。
- ⑫ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。