

● アラーム録画カメラ

アラーム入力の端子番号ごとに、アラーム録画するカメラのチャンネルを設定できます。複数のカメラチャンネルを設定することができます。



- ① アラーム入力番号 : アラーム入力端子の番号を1～16（9局用：1～9）から選択します。
- ② リンクカメラ : 「アラーム入力番号」で選択したアラーム入力端子にアラームがあったとき、録画するカメラC1～C16（9局用：C1～C9）を選択できます。押すと有効になり、再度押すと無効になります。カメラは複数選択することができます。
- ③ OK : 設定を保存し、前画面に戻ります。
- ④ キャンセル : 設定を保存せずに前画面に戻ります。

ご注意

リンクカメラとして設定したカメラチャンネルは、録画スケジュールで「A（アラーム録画）」を含む録画モードを設定してください。「A（アラーム録画）」を含まない録画モードでは録画しません。（P. 4-22「スケジュール」）